



Votre partenaire
Des chantiers... des solutions

VALENCE

Siège social - Route de Montéleger
Parc de CLAIRAC - 90 rue Maryse Bastié
26760 Beaumont-lès-Valence
☎ 04 75 42 78 07 - Fax : 04 75 43 72 81
E-mail : valence@axe-location.com

MONTÉLIMAR

80 Impasse Nicolas Appert
Z.I. Montchamp
26780 Malataverne
☎ 04 75 91 57 05 - Fax : 04 75 91 57 04
E-mail : montelimar@axe-location.com

GROUPE ELECTROGENE 100 KVA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence nominale	50 Hz
Vitesse nominale	1 500 tr/min
Fréquence nominal	0.8 Cos
Puissance nominale continue	100 kVA / 80 kW
Puissance nominale secours	112 kVA
Tension nominale	400 V / 230 V
Courant nominal	144.3 A
Puissance acoustique maximum (LWA)	92 dBA
Pression acoustique à 7 m et 75 % de charge	67 dBA
Autonomie à pleine charge	10.5 heures
Consommation à pleine charge	22 litre / heure
Capacité du réservoir de carburant	230 litres
Dimensions (L x l x H)	2.85 x 1.1 x 1.5 m
Poids	1 950 kg
Cuve à gasoil disponible pour plus d'autonomie	

