



*Votre partenaire*  
Des chantiers... des solutions

### VALENCE

Siège social - Route de Montéleger  
Parc de CLAIRAC - 90 rue Maryse Bastié  
26760 Beaumont-lès-Valence  
☎ 04 75 42 78 07 - Fax : 04 75 43 72 81  
E-mail : valence@axe-location.com

### MONTÉLIMAR

80 Impasse Nicolas Appert  
Z.I. Montchamp  
26780 Malataverne  
☎ 04 75 91 57 05 - Fax : 04 75 91 57 04  
E-mail : montelimar@axe-location.com

## GROUPE ELECTROGENE 250 KVA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Fréquence nominale	50 Hz
Vitesse nominale	1 500 tr/min
Puissance nominale continue	250 KVA
Puissance nominale de secours	275 KVA
Tension nominale	400 V / 230 V
Puissance acoustique maximum (LWA)	96 dBA
Pression acoustique à 7 m et 75 % de charge	66 dBA
Consommation à pleine charge	57 litre / heure
Capacité du réservoir de carburant	1 083 litres
Dimensions (L x l x H)	4.33 x 1.36 x 2.43 m
Poids	4 062 kg
<b>Cuve à gasoil disponible pour plus d'autonomie</b>	

